

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «31» января 2022 г. № 190

**Сведения
об утвержденном типе средства измерений**

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а) *	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Корректоры объема газа	TK220	C	87614-22	3022080004, 3022080005	Общество с ограниченной ответственностью "Газэлектроника" (ООО "Газэлектроника"), Нижегородская обл., г. Арзамас	Общество с ограниченной ответственностью "Газэлектроника" (ООО "Газэлектроника"), Нижегородская обл., г. Арзамас	ОС	МП 2809/1-311229-2022	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью "Газэлектроника" (ООО "Газэлектроника"), Нижегородская обл., г. Арзамас	ООО ЦМ "СТП", г. Казань	28.09.2022

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «31» января 2023 г. № 190

Регистрационный № 87619-22

Лист № 1
Всего листов 166

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Северо-Кавказской ЖД – филиала ОАО «РЖД»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Северо-Кавказской ЖД – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни.

Первый уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучета (ИВКЭ), реализован на базе устройств сбора и передачи данных (УСПД) основного типа ЭКОМ-3000 и резервного типа RTU327, выполняющих функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень ИВК.

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя основной и резервный серверы, устройства синхронизации системного времени (УССВ), каналобразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ).

Основной сервер функционирует на базе программного обеспечения (ПО) «ГОРИЗОНТ». Резервный сервер функционирует на базе ПО «Энергия Альфа 2».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы основных и резервных УСПД. С основных УСПД данные передаются по основному каналу связи в основной сервер ИВК, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и оформление отчетных документов. В резервных УСПД производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и далее по основному каналу связи данные передаются в резервный сервер ИВК, где происходит оформление отчетных документов.

Допускается передача данных с резервных УСПД с обработкой измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) в основной сервер ИВК. При этом обработка измерительной информации в основном сервере ИВК не производится.

Основной и резервный серверы функционируют независимо друг от друга. Исключение из работы одного из серверов (основного или резервного) из ИК не влияет на функционирование находящегося в работе сервера и АИИС КУЭ в целом.

Основные и резервные УСПД функционируют независимо друг от друга. Исключение из работы основного или резервного УСПД из ИК не влияет на функционирование находящихся в работе УСПД и АИИС КУЭ в целом.

Дальнейшая передача информации от ИВК третьим лицам осуществляется по каналу связи сети Internet в формате XML-макетов в соответствии с регламентами оптового рынка электроэнергии (ОРЭМ).

ИВК также обеспечивает прием измерительной информации от АИИС КУЭ утвержденного типа третьих лиц, получаемой в формате XML-макетов в соответствии с регламентами ОРЭМ в автоматизированном режиме посредством электронной почты сети Internet.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее по тексту – СОЕВ), которая охватывает все уровни системы. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени. Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. В состав СОЕВ входят часы УСПД, счетчиков, ИВК, сервер синхронизации времени ССВ-1Г, устройство синхронизации времени УСВ-3.

Основной сервер ИВК оснащен основным сервером синхронизации времени ССВ-1Г и резервным устройством синхронизации времени УСВ-3. Периодичность сравнения показаний часов между основным сервером ИВК и сервером синхронизации времени осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый). В случае отсутствия связи с основным сервером синхронизации времени ССВ-1Г, синхронизация осуществляется от резервного устройства синхронизации времени УСВ-3 не реже 1 раза в сутки.

Резервный сервер ОАО «РЖД» оснащен устройством синхронизации времени УСВ-3. Сравнение показаний часов осуществляется с периодичностью не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый).

Основные и резервные УСПД ОАО «РЖД» синхронизируются от ИВК. Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 2 с (параметр программируемый).

Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД (основных и резервных) происходит при каждом сеансе связи счетчик – УСПД. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем 2 с.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Нанесение заводского номера на средство измерений не предусмотрено. Средству измерений присвоен заводской номер 01-С-КАВ-2022. Заводской номер указывается в формуляре АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В основном сервере используется ПО «ГОРИЗОНТ»

ПО «ГОРИЗОНТ» используется при учете электрической энергии и обеспечивает сбор, обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО «ГОРИЗОНТ» имеет русифицированный интерфейс пользователя (включая вспомогательные и сервисные функции).

ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает работу по защищенным протоколам передачи данных.

Метрологически значимой частью ПО «ГОРИЗОНТ» является библиотека Eas.MetrologicallySignificantComponents.dll.

В резервном сервере используется ПО «Энергия Альфа 2».

ПО «Энергия Альфа 2» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое ПО «Энергия Альфа 2»

Метрологически значимой частью ПО «Энергия Альфа 2» является файл enalpha.exe.

Идентификационные данные ПО указаны в таблицах 1, 2.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения «ГОРИЗОНТ»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ГОРИЗОНТ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.13
Цифровой идентификатор ПО (библиотека Eas.MetrologicallySignificantComponents.dll)	54b0a65fcdd6b713b20fff43655da81b
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Таблица 2 - Идентификационные данные программного обеспечения «Энергия Альфа 2»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Энергия Альфа 2
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 2.0.0.2
Цифровой идентификатор ПО (файл enalpha.exe)	17e63d59939159ef304b8ff63121df60
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Уровень защиты ПО «ГОРИЗОНТ», ПО «Энергия Альфа 2» «высокий» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование ИК	Уровень ИИК				Рег. №	Уровень ИВКЭ	Уровень ИВК
		Вид СИ	Тип, модификация СИ	Класс точности	Коэффициент трансформации			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Восточная								
1	Ф3-6	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег.№ 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53	
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53	
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53	
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53	
2	Ф10-6	ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег.№ 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53	
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53	
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53	
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53	
3	Ф9-6	ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег.№ 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53	
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Ф1-6	Счетчи к		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		
		Счетчи к		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
5	Ф2-6	ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		Счетчи к		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
6	Ф6-6	ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		Счетчи к		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
7	Ф8-6	ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчи к		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
		Счетчи к		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
8	Ф7-6	ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		
		Счетчи к		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ф4-6	Счетчи к		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег.№ 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		Счетчи к		СЭТ-4ТМ.03.04	0,2S/0,5	1	27524-04		
12	ТП-1 -110	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		Счетчи к		СЭТ-4ТМ.03.04	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
13	ТП-2-110	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		Счетчи к		СЭТ-4ТМ.03.04	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Характеристики									
14	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35А У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФ3М-35А У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
15		Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
	ДПР1 27,5кВ	ТН	С	-	-	-	-	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТФ3М-35А У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФ3М-35А У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
17	Ф4-10	ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
18	Ф3-10	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-03		
Продолжение таблицы 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Ф5-10	Счетчи к		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
20	Ф1-10	Счетчи к		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-03		
21	ВЛ-110 Синяевская СЭТ	Счетчи к		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
22	ВЛ-110 Р-29 СЭТ	Счетчи к		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
Локомотивострой									
23	СН-1-0,4	Счетчи к		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		

		ТН	С	-	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-01			
		ТТ	В	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-01			
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-01			
Продолжение таблицы 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	СН-2-0,4	Счетчи к		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	-	-	-	-			
		ТН	В	-	-	-	-			
		ТН	С	-	-	-	-			
		ТТ	А	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-01			
		ТТ	В	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-01			
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-01			
25	ВВ1-27,5кВ	Счетчи к		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	С	-	-	-	-			
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	1000/5	19720-00	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	1000/5	19720-00			
		ТТ	С	-	-	-	-			
28	ВВ2-27,5кВ	Счетчи к		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	С	-	-	-	-			
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	1000/5	19720-00			
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	1000/5	19720-00			
		ТТ	С	-	-	-	-			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усть-Донецк									
31	ФКС2-27,5	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -27,5	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35А У1	0,5	600/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	-	-	-	-		
32	ФКС1-27,5	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -27,5	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35А У1	0,5	600/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	-	-	-	-		
33	ДПР 27,5	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -27,5	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35А У1	0,5	50/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФ3М-35А У1	0,5	50/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Курей				
34	Ф3-35кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	16666-97		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
35	Ф4-35кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКУ-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	16666-97		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТТ	А	ТФ3М-35А У1	0,5	600/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73		
38	ДЦР1-27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	50/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	50/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	ТП-1-110 кВ СЭТ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
40	ТП-2-110 кВ СЭТ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
41	Ф2-35кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
Матвеев Курган									
42	Т1-110кВ	Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
43	Т2-110кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	$(110000/\sqrt[3]{3})/(100/\sqrt[3]{3})$		24218-03	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1		23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1		23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1		23256-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Ввод-2-35 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-35	0,5	$35000/\sqrt[3]{3}/100/\sqrt[3]{3}$	19813-05		
		ТН	В	НАМИ-35	0,5	$35000/\sqrt[3]{3}/100/\sqrt[3]{3}$	19813-05		
		ТН	С	НАМИ-35	0,5	$35000/\sqrt[3]{3}/100/\sqrt[3]{3}$	19813-05		
		ТТ	А	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07		
45	Ввод-1-35 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-35	0,5	$35000/\sqrt[3]{3}/100/\sqrt[3]{3}$	19813-05		
		ТН	В	НАМИ-35	0,5	$35000/\sqrt[3]{3}/100/\sqrt[3]{3}$	19813-05		
		ТН	С	НАМИ-35	0,5	$35000/\sqrt[3]{3}/100/\sqrt[3]{3}$	19813-05		
		ТТ	А	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07		

Лесосеть

48	Ввод 110 кВ С-2	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	$(110000/\sqrt[3]{3})/(100/\sqrt[3]{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	$(110000/\sqrt[3]{3})/(100/\sqrt[3]{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	$(110000/\sqrt[3]{3})/(100/\sqrt[3]{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Ввод 110 кВ ШТЭЦ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	31857-11		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
50	ДПР-2 27,5 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		ТТ	В	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		ТТ	С	-	-	-	-		
51	ДПР-3 27,5 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		ТТ	В	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		ТТ	С	-	-	-	-		
52	ЭЦ-Горная 27,5 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		ТТ	В	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		ТТ	С	-	-	-	-		
53	ДПР-1 27,5 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	С	-	-	-	-	
		ТТ	А	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72	
		ТТ	В	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72	
		ТТ	С	-	-	-	-	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Таганрог									
54	ТСН1 0,4 кВ	Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01		
		ТТ	В	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01		
55	ТСН2 0,4 кВ	ТТ	С	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01		
56	Т1-27,5 кВ	ТТ	В	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
58	АТ1-27,5 кВ	ТТ	А	ТВД-35МКП	0,5	1000/5	71924-18	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТВД-35МКП	0,5	1000/5	71924-18		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТВД-35МКП	0,5	1000/5	71924-18		
		ТТ	В	ТВД-35МКП	0,5	1000/5	71924-18		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВД-35МКП	0,5	1500/5	83313-21		
		ТТ	В	ТВД-35МКП	0,5	1500/5	83313-21		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

	ТТ	С	-	-	-	-	-	-	-	-
--	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Степная									
60	ВЛ-Кушевская 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
61	ВЛ-Юбилейная 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
62	РПП	Счетчик		ЕА02РАL-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Ф1-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер.№ 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
66	Ф2-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
67	Ф3-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
68	Ф5-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		

		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59	
69	Ф6-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	400/5	22192-03	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	400/5	22192-03	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кисляковка									
72	ТП-1-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ-03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
73	ТП-2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ-03	0,2S/0,5	1	27524-04	УСВ-3 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
74	Ф1-10 кВ к/з Ленина	Счетчик		А1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
75	Ф2-10 кВ к/з Ленина	Счетчик		А1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		

		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
76	Ф3-10 кВ 3/С Кушевский	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	Ф4-10 кВ Водокачка	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
Леушковская									
78	ДПР-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	С	-	-	-	-		
79	ДПР-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	С	-	-	-	-		
80	ТП-1-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
81	ТП-2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	Ф1-10	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
83	Ф2-10	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
Магороссийская									
86	ТП-1-110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-PЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А						
				ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В						
				ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

	ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
--	----	---	---------------	------	-------	----------	--

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	ТП-2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
Кавказская									
91	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А			150/5	3690-73		
		ТТ	В			150/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
УСВ-3 пер. № 51644-12									

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 CCB-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 19495-03	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35А -У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФ3М-35А -У1	0,5	200/5	3690-73		
93	ДПР-3	ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35А -У1	0,5	300/5	3690-73		
94	ДЦ-2	ТТ	В	ТФ3М-35А -У1	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
95	ДЦ-4	ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	40/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	40/5	22192-03		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		

		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-03	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-03	
96	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	ПЭ-3 Рашеватка	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
98	ТП1-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
99	ТП2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		

100	Ф2-35 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	600/5	19720-06	
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	600/5	19720-06	
		ТТ	С	-	-	-	-	
101	Ф3-35 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	600/5	19720-06	
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	600/5	19720-06	
		ТТ	С	-	-	-	-	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	Ф4-35 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	СВВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТТ	А	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
103	Ф5-35 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТТ	А	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
104	Ф6-35 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТТ	А	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		

		ТТ	С	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19	
Кубанская								
105	ТП1-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	
106	ТП2-110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	ФЭ-35 Сахарный завод	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТТ	А	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
108	ФЭ-35 КНИИТИМ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ -35 У1	0,5	35000/√3/100/√3	51200-12		
		ТН	В	ЗНОМ -35 У1	0,5	35000/√3/100/√3	51200-12		
		ТН	С	ЗНОМ -35 У1	0,5	35000/√3/100/√3	51200-12		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
Коноково									
109	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

110	ДПР-2	ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
111	ТП-1-110 кВ	ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	ТП-2-110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
Тихорецкая									
114	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	С	-	-	-	-		
115	ДПР-3	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		

		ТН	С	-	-	-	-	-	
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	С	-	-	-	-		
116	Т1-110 кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	HKФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	HKФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	HKФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТФ3М-110Б-IV У1	0,5	1000/5	2793-88		
		ТТ	В	ТФ3М-110Б-IV У1	0,5	1000/5	2793-88		
		ТТ	С	ТФ3М-110Б-IV У1	0,5	1000/5	2793-88		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	Т2-110 кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	HKФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	HKФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	HKФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТФ3М-110Б-IV У1	0,5	1000/5	26422-04		
		ТТ	В	ТФ3М-110Б-IV У1	0,5	1000/5	26422-04		
		ТТ	С	ТФ3М-110Б-IV У1	0,5	1000/5	26422-04		
118	Фидер 1 6кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
119	Фидер 2 6кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		

		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
120	Фидер 3 6кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-83		
121	Фидер 4 6кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	Фидер 5 6кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
123	Фидер 6 6кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
124	Фидер 7 6кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		

		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00	
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00	
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83	
125	Фидер 8 кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00	
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00	
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00	
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83	
Курганная								
126	ТП-1 110 кВ	Счетчик		А1802РАLQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	ТП-2 110 кВ	Счетчик		А1802РАLXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
128	ТП-3 110 кВ	Счетчик		А1802РАLQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		

129	ВЛ-35 Бройлерная	ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73	
		ТТ	В	ТФМ-35-П	0,5	300/5	17552-06	
		ТТ	С	-	-	-	-	
130	ВЛ-35 МОК	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
		ТТ	А	ТФМ-35-П	0,5	300/5	17552-06	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТФ3М-35А У1-У1	0,5	300/5	3690-73	
133	Связь-0,4	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	-	-	-	-	
		ТН	В	-	-	-	-	
		ТН	С	-	-	-	-	
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	50/5	22656-02	
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	50/5	22656-02	
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	50/5	22656-02	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	Ф10 10 Сахарный завод	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
135	Ф12-10 К-3 Кавказ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		

136	Ф14-10 Элеватор	Счетчик		ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
137	Ф18-10 Сахар. завод	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	В	-		-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
138	Ф20-10 Выбор- С	ТТ	А	ТПЛ-10-M		0,5	300/5	22192-07		
		ТТ	В	-		-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-M		0,5	300/5	22192-07		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	Ф2-10 Город	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14	ССБ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В						
140	Ф4-10 Ж.д. узел	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСБ-3 пер.№ 51644-12
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

141	Ф6-10 Город	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
142	Ф8-10 Консерв. завод	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-03		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-03		
Белиджи									
143	Ф рез. А/Б-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
144	Ф рез. А/Б-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
Дербент									
145	Ввод-2-6 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		

		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07	RTU-327 рег.№ 19495-03	рег.№ 51644-12
146	Ввод-1-6 кВ	ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
147	Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
148	ДПР	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЭМ-35А У1-У1	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЭМ-35А У1-У1	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
Карпан-Юрт									
150	Ввод-1-10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	рег.№ 58301-14	
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	рег.№ 17049-14	
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		

		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06		
151	Ф-1-10 кВ Транзит	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10с	0,2S	100/5	29390-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10с	0,2S	100/5	29390-05		
153	Ввод-2-10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-06		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	Ф-3-10 кВ Транзит	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	200/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
155	Ф-ПЭ-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		

		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69	
156	Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-PIB-4	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	С	-	-	-	-	
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73	
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1	0,5	1000/5	3690-73	
		ТТ	С	-	-	-	-	
157	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	С	-	-	-	-	
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1	0,5	75/5	26417-04	
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1	0,5	75/5	26417-04	
		ТТ	С	-	-	-	-	
158	Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-PIB-4	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	С	-	-	-	-	
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73	
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73	
		ТТ	С	-	-	-	-	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ 35Б-ПУ1	0,5	150/5	5217-76		
		ТТ	С	-	-	-	-		
Каягент									
160	Ввод-1-10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		рег. №

		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	рег.№ 17049-14	58301-14
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-06		УСВ-3
		ТТ	В	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-06	RTU-327	рег.№ 51644-12
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-06	рег.№ 19495-03	
161	Ф-ПЭ-1-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
162	Ввод-2-10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
163	Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
164	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	рег.№ 17049-14	рег.№ 58301-14
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	С	-	-	-	-	рег.№ 19495-03	рег.№ 51644-12
165	Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		

		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	С	-	-	-	-	
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73	
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73	
		ТТ	С	-	-	-	-	
166	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	С	-	-	-	-	
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73	
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73	
		ТТ	С	-	-	-	-	
167	Ф-ПЭ-2-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63	
		Манас						
168	Ввод-1-10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07	
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07	
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169	Ф-ПЭ-1-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	ССБ-ПГ per. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69	RTU-327 per.№ 19495-03	УСВ-3 per. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
170	Ввод-2-10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
171	Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
172	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
173	Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Шамхал									
175	Ввод-1-10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-07		
176	Ввод-2-10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-Р1В-4	0,5S/1,0	1	16666-97	УСВ-3 пер. № 19495-03	RTU-327 пер. № 19495-03
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-07		
177	Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
178	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Пролетарская									
181	ВЛ 110 кВ Тяговая	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТФ3М 110Б-IV	0,5	300/5	26422-04		
		ТТ	В	ТФ3М 110Б-IV	0,5	300/5	26422-04		
		ТТ	С	ТФ3М 110Б-IV	0,5	300/5	26422-04		
182	ОМВ-110	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТФ3М 110Б-IV	0,5	600/5	26422-04		
		ТТ	В	ТФНД-110М	0,5	600/5	2793-71		
		ТТ	С	ТФНД-110М	0,5	600/5	2793-71		
Двойная									
183	Т1-110	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТФМ-110	0,5	1000/5	16023-97		
		ТТ	В	ТФМ-110	0,5	1000/5	16023-97		
		ТТ	С	ТФМ-110	0,5	1000/5	16023-97		
184	Т2-110	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТФМ-110	0,5	1000/5	16023-97		
		ТТ	В	ТФМ-110	0,5	1000/5	16023-97		
		ТТ	С	ТФМ-110	0,5	1000/5	16023-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальск									
189	Ф-РП-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-83	УСВ-3	

		ТТ	В	-	-	-	-	пер.№ 17049-14	пер.№ 51644-12
190	Ф3-10 кВ	ТТ	С	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-83		
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99	RTU-327	
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99	пер.№ 19495-03	
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
191	Ф-ТП-3-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
192	Ф11-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
195	Ввод-1-110 кВ	Счетчик		А1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	ЗНГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	41794-09	пер. № 58301-14	пер. № 58301-14
		ТН	В	ЗНГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	41794-09	пер. № 17049-14	
		ТН	С	ЗНГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	41794-09		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛП	0,2S	200/5	26813-06		УСВ-3

		ТТ	В	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06	RTU-327 рег.№ 19495-03	рег. № 51644-12
		ТТ	С	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
196	Ввод-2-110 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	ЗНГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	41794-09		
		ТН	В	ЗНГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	41794-09		
		ТН	С	ЗНГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	41794-09		
		ТТ	А	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Зимовники									
199	Т1-110 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	ЗНГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60290-15		
		ТН	В	ЗНГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60290-15		

		ТН	С	ЗНГ А-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60290-15	пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12	RTU-327 пер. № 19495-03	
200	Т2-110 кВ	Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	ЗНГ А-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60290-15		
		ТН	В	ЗНГ А-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60290-15		
		ТН	С	ЗНГ А-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60290-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12		
Ремонтная									
201	ВЛ1-110 кВ	Счетчик		А1802RALXQV-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	В	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	С	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	600/5	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	600/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	600/5	26813-06	ЭКОМ- 3000 пер. № 17049-14	
202	ВЛ2-110 кВ	Счетчик		А1802RALXQV-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	В	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	С	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	600/5	26813-06		УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	600/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	600/5	26813-06		
203	ДПР2-27,5кВ	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	ТЈС7	0,5	27500/100	51637-12		
		ТН	В	ТЈС7	0,5	27500/100	51637-12		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТЈО-35	0,5S	40/1	36291-11		
		ТТ	В	ТЈО-35	0,5S	40/1	36291-11		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	ДПР1-27,5кВ	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	ТЈС7	0,5	27500/100	51637-12		
		ТН	В	ТЈС7	0,5	27500/100	51637-12		

		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-35	0,5S	40/1	36291-11		
		ТТ	В	ТЛЮ-35	0,5S	40/1	36291-11		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Ея							
205	Т1-220 кВ	Счетчик		А1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	CPA 245	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	47846-11		
		ТН	В	CPA 245	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	47846-11		
		ТН	С	CPA 245	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	47846-11		
		ТТ	А	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		ЭКМ-3000 пер. № 17049-14
		ТТ	В	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		ТТ	С	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
206	СВ-220 кВ	Счетчик		А1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	CPA 245	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	47846-11		
		ТН	В	CPA 245	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	47846-11		УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	CPA 245	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	47846-11		
		ТТ	А	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		ТТ	В	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		ТТ	С	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
207	РП-220 кВ	Счетчик		А1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	CPA 245	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	47846-11		
		ТН	В	CPA 245	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	47846-11		
		ТН	С	CPA 245	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	47846-11		
		ТТ	А	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		ТТ	В	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		ТТ	С	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
208	Т2-220 кВ	Счетчик		А1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	CPA 245	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	47846-11		
		ТН	В	CPA 245	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	47846-11		
		ТН	С	CPA 245	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	47846-11		
		ТТ	А	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		ТТ	В	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		ТТ	С	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Л1-1				
209		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		

	ПС 35-6кВ Л-1, Т2 35	ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	400/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	400/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	400/5	3689-73		
Погорелово									
210	ТП-2-110 кВ СЭТ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,25/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТВ-ТМ-35	0,2S	300/1	61552-15		
		ТТ	В	ТВ-ТМ-35	0,2S	300/1	61552-15		
		ТТ	С	ТВ-ТМ-35	0,2S	300/1	61552-15		
211	ТП-1-110 кВ СЭТ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,25/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
212	Ф-Г5-35	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	А	ТОЛ-35	0,5S	50/5	21256-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35	0,5S	50/5	21256-07		
213	Ф-3СК-35	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	А	ТТМ-35	0,5	150/5	59982-15		
		ТТ	В	ТТМ-35	0,5	150/5	59982-15		
		ТТ	С	ТТМ-35	0,5	150/5	59982-15		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214	Плавка гололеда	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		

		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТТ	А	ТГМ-35	0,5	600/5	59982-15	
		ТТ	В	ТГМ-35	0,5	600/5	59982-15	
		ТТ	С	-	-	-	-	
Замчалово								
216	Г-20-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05	
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05	
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05	
217	ВПТФ-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05	
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05	
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05	
218	Ф35-Г3	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТТ	А	-	-	-	-	
		ТТ	В	ТГМ-35	0,5	300/5	59982-15	
		ТТ	С	ТГМ-35	0,5	300/5	59982-15	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
219	Ф35-Углерод	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14	ССВ-1Г рег.№ 58301-14
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	А	-	-	-	-		УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТТ	В	ТГМ-35	0,5	100/5	59982-15	RTU-327 рег.№ 19495-03	
		ТТ	С	ТГМ-35					
Старая Станица									
222	Пром.зона 1ц 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		ССВ-1Г рег.№ 58301-14
		ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	С	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТТ	А	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08		
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08		
		ТТ	С	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08		
223	Пром.зона 2ц 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	С	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТТ	А	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08		
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08		
		ТТ	С	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
224	ф1 ООО "Таловская"	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	50/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	50/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	50/5	51679-12		
225	ф3 ООО "Таловское"	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0,0	1	31857-11	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	30/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	30/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	30/5	51679-12		
Сыроево									
227	ВЛ-110 Колодезянская	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
228	ВЛ-110 Чертково-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-08	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	ВЛ-110 Промзона-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-08	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
230	ОМВ-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	УСВ-3 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
231	ВЛ-110 Чертково-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	УСВ-3 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
232	ВЛ-110 Промзона-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	УСВ-3 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
233	Ф2-10	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	УСВ-3 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
234	Ф5-10	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
Промзона									
237	ВЛ Колодези	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	600/5	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	600/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	600/5	61432-15		
238	ВЛ Кутейниково	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	600/5	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	600/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	600/5	61432-15		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Моздок									
239	ВЛ-110 кВ Л-110	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
240	ВЛ-110 кВ Л-109	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
241	Ф.1-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	400/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	400/5	2473-69		
242	Ф.3-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69		
243	Ф.7-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Ф.9-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
245	Ф.5-6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	300/5	15128-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	300/5	15128-03		
246	Ф.2-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
247	Ф.4-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69		
248	Ф.8-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
249	Ф.10-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
250	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
251	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
Беслан									
252	Ввод 110 кВ ТП-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
253	Ввод 110 кВ ТП-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
254	Ф-1-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
255	Ф-3-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10М	0,5	400/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10М	0,5	400/5	22192-07		
256	Ф-5-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
257	Ф-2-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
258	Ф-4-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
259	Ф-8-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
260	ф-ВДПР-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-00		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-00		
		ТТ	С	-	-	-	-		
262	Ф-ВДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-00		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-00		
		ТТ	С	-	-	-	-		
Муртазово									
263	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
264	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
265	Т2-110 кВ	ТТ	С	-	-	-	-	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
266	Т1-110 кВ	ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
267	Ф-2-10 кВ	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
268	Ф-4-10 кВ	ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
269	Ф-2-10 кВ	ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
270	Ф-4-10 кВ	ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	1276-59		
271	Ф-2-10 кВ	ТТ	В	-	-	-	-	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
272	Ф-4-10 кВ	ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
273	Ф-2-10 кВ	ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
274	Ф-4-10 кВ	ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
275	Ф-2-10 кВ	ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
276	Ф-4-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
277	Ф-2-10 кВ	ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
278	Ф-4-10 кВ	ТТ	В	-	-	-	-	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
279	Ф-2-10 кВ	ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
280	Ф-4-10 кВ	ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		

		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
--	--	----	---	---------	-----	-------	---------	--	--

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
269	Ф-6-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
270	Ф-8-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	200/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	200/5	8913-82		
271	Т1-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
272	Ф-5-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
273	Ф-7-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		

	ТТ	А	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82	
	ТТ	В	-	-	-	-	
	ТТ	С	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
274	Ф-9-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	100/5	15128-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	100/5	15128-07		
275	Ф-10-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10УТ2	0,5	1000/5	6009-77		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10УТ2	0,5	1000/5	6009-77		
276	Ф-1-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	150/5	25433-11		
277	Ф-3-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
278	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

ЭКМ-3000
пер. № 17049-14

ССБ-ПГ
пер. № 58301-14

УСБ-3
пер. № 51644-12

RTU-327
пер. № 19495-03

	ТТ	А	ТВ 35-IV	0,5	200/5	3198-89	
	ТТ	В	ТВ 35-IV	0,5	200/5	3198-89	
	ТТ	С	-	-	-	-	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
279	ДПР-3	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ 35Б-ПУ1	0,5	50/5	5217-76		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73		
280	ДПР-2	ТТ	С	-	-	-	-	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ 35-IV	0,5	200/5	3198-89		
281	Т2-110 кВ	ТТ	В	ТВ 35-IV	0,5	200/5	3198-89	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
282	Т1-110 кВ	ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
283	ДПР-2	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
283	ДПР-2	ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		

		ТН	С	-	-	-	-	-	
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
284	Т2-110 кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-05		
285	Ф-1-10 кВ	ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-05		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
286	Ф-2-10 кВ	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
287	Ф-7-10 кВ	ТТ	А	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
288	Ф-5-10 кВ	ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	50/5	15128-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	50/5	15128-01		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		

ЭКМ-3000
пер. № 17049-14

ССВ-1Г
пер. № 58301-14

УСВ-3
пер. № 19495-03

51644-12

		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	150/5	25433-11	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	150/5	25433-11	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
289	Ф-3-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
290	Ф-4-10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
291	Ф-6-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	75/5	1276-59		
292	Ф-8-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		

ЭКМ-3000
пер. № 17049-14

ССВ-1Г
пер. № 58301-14

УСВ-3
пер. № 51644-12

RTU-327
пер. № 19495-03

293	Ф-10-10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ А	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
294	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
39 км									
295	Ф-10-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-К-10 УХЛ2	0,5S	300/5	76347-19		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-К-10 УХЛ2	0,5S	300/5	76347-19		
296	Ф-10-ПЭ1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5S	100/5	9143-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5S	100/5	9143-06		
297	ВТ1-110 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-Р1В-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	В	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	С	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТТ	А	TG 145N	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	В	TG 145N	0,2S	300/5	30489-05		

		ТТ	С	TG 145N	0,2S	300/5	30489-05		
298	Ф-10-ПЭ2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5S	50/5	9143-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5S	50/5	9143-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
299	Ф-10-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТТ	А	ТОЛ-К-10 УХЛ2	0,5S	300/5	76347-19		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-К-10 УХЛ2	0,5S	300/5	76347-19		
300	ВТ2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04		
		ТН	А	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	С	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТТ	А	TG 145N	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	В	TG 145N	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	С	TG 145N	0,2S	300/5	30489-05		
Мин. Воды									
301	Ф-606 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5	400/5	32139-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5	400/5	32139-11		
302	Ф-608 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЛ-10-М	0,5	200/5	22192-03		УСВ-3

		ТТ	В	-	-	-	-	-	пер.№ 51644-12
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-03	RTU-327 пер.№ 19495-03	
303	Ф-610 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
304	Ф-612 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	400/5	32139-06		
305	Ф-614 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	400/5	7069-79		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	400/5	7069-79		
306	Ф-64 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
307	Ф-604 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63	
308	Ф-602 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
309	Ф-68 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
310	Ф-66 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
311	Ф-62 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-ПГ пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	400/5	8913-82	RTU-327 пер. № 19495-03	УСБ-3 пер. № 51644
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	400/5	8913-82		
312	Ф-607 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
313	Ф-609 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10УТ2	0,5	400/5	6009-77		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10УТ2	0,5	400/5	6009-77		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
314	Ф-605 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
315	Ф-603 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
316	Ф-601 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		

ЭКОМ-3000
пер. № 17049-14

ССБ-1Г
пер. № 58301-14

УСБ-3
пер. № 51644-12

317	Ф-69 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59	
318	Ф-67 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
319	Ф-65 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
320	Ф-611 6кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	75/5	32139-11		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	75/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	75/5	32139-11		
321	Ф-63 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		

		ТТ	В	-	-	-	-	-	-
		ТТ	С	ТИЛ-10		0,5	400/5		1276-59
322	Ф-61 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1		16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	6000/100		20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	6000/100		20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	6000/100		20186-05
		ТТ	А	ТИЛ-10		0,5	400/5		1276-59
		ТТ	В	-		-	-		-
		ТТ	С	ТИЛ-10		0,5	400/5		1276-59
323	ДПР-1 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1		16666-97
		ТН	А	ЗНОМ -35-65		0,5	27500/100		912-70
		ТН	В	ЗНОМ -35-65		0,5	27500/100		912-70
		ТН	С	-		-	-		-
		ТТ	А	ТВ-35		0,5	600/5		19720-00
		ТТ	В	ТВ-35		0,5	600/5		19720-00
		ТТ	С	-		-	-		-

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
324	ДПР-2 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	С	-	-	-	-		
325	Л-50 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-ІГ пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
326	Л-34 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
327	Ф-616 6кВ Технофлекс	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-20		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-11		
328	Ф-615 6кВ Технофлекс	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-20		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Невинномысская									
329	Л1-352 35кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТТ	А	ТТМ-35	0,5	600/5	59982-15		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТТМ-35	0,5	600/5	59982-15		
330	Ф-61 6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
331	Ф-63 6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59	
332	Ф-65 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59	
333	Ф-62 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	600/5	2473-69	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	600/5	2473-69	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
334	Ф-64 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
335	Ф-66 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
336	Ф-68 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	600/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	600/5	30709-11		
337	ВЛ-110 кВ Р-48	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	60541-15		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	60541-15		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	60541-15		
338	ВЛ-110 кВ Р-24	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Зольская									
341	ВЛ-110 кВ Л-265	Счетчик		ЕА02РАLХ-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
342	ВЛ-110 кВ Л-266	Счетчик		ЕА02РАLХ-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		

343	Ф-506 35 кВ	ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
		ТТ	А	ТГМ-35	0,5	200/5	59982-15	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТГМ-35	0,5	200/5	59982-15	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
344	Ф-579 35кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	НОМ -35-66	0,5	35000/√3/100/√3	187-70		
		ТТ	А	ТГМ-35	0,5	150/5	59982-15		
		ТТ	В	-	-	-	-		
345	Ф-508 35кВ	ТТ	С	ТГМ-35	0,5	150/5	59982-15	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	НОМ -35-66	0,5	35000/√3/100/√3	187-70		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		

346	ДПР-1 27,5кВ	ТТ	С	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70
		ТН	С	-	-	-	-
		ТТ	А	ТФМ-35-П	0,5	200/5	17552-98
		ТТ	В	ТФМ-35-П	0,5	200/5	17552-98
		ТТ	С	-	-	-	-
347	ДПР-2 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70
		ТН	С	-	-	-	-
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	200/5	3690-73
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73
		ТТ	С	-	-	-	-
Ессенгуки							
348	Ф-161	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
349	Ф-162	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
350	Ф-163	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		

		ТТ	В	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	0,5	150/5				2363-68	
351	Ф-164	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S		1				16666-97	
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5		10000/100				831-69	
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5		10000/100				831-69	
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5		10000/100				831-69	
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5		50/5				2363-68	
		ТТ	В	-	-		-				-	
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5		50/5				2363-68	
352	ТСН-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S		1				16666-97	
		ТН	А	-	-		-				-	
		ТН	В	-	-		-				-	
		ТН	С	-	-		-				-	
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S		150/5				22656-02	
		ТТ	В	-	-		-				-	
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S		150/5				22656-02	
353	ТСН-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S		1				16666-97	
		ТН	А	-	-		-				-	
		ТН	В	-	-		-				-	
		ТН	С	-	-		-				-	
		ТТ	А	Т-0,66	0,5		300/5				22656-02	
		ТТ	В	-	-		-				-	
		ТТ	С	Т-0,66	0,5		300/5				22656-02	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бешгра									
354	Ф-63 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
355	ТСН-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		

		ТН	С	-	-	-	-	-	
		ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5	300/5	6891-85		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5	300/5	6891-85		
356	ТСН-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5	300/5	6891-85		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5	300/5	6891-85		
Курсавка									
357	ЛІ-330	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51200-12		
		ТН	В	ЗНОМ-35 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51200-12		
		ТН	С	ЗНОМ-35 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51200-12		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	600/5	3690-73		
358	ЛІ-333	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51200-12		ЭКОМ- 3000 пер. № 17049-14
		ТН	В	ЗНОМ-35 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51200-12		
		ТН	С	ЗНОМ-35 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51200-12		
		ТТ	А	ТОЛ-35	0,5S	800/5	21256-03		УСВ-3 пер. № 19495-03
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35	0,5S	800/5	21256-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
359	Ф-102	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ- 3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
360	Ф-103	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		

		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
361	Ф-104	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
362	Ф-105	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
363	Ф-106	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
364	Ф-107	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-ІГ пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	300/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	300/5	8913-82	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
365	Ф-108	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		

		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00	
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63	
367	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	С	-	-	-	-	
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-00	
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-00	
368	Л-150 ВЛ-110кВ	ТТ	С	-	-	-	-	
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S	1	16666-97	
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94	
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94	
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
369	Л-49 ВЛ-110кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
370	Л-45 ВЛ-110кВ	ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		

		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94	
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94	
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	
371	Л-149 ВЛ-110кВ	Счетчик		ЕА02РАLХ-РЗВ-4	0,2S	1	16666-97	
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94	
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94	
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94	
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	60541-15	
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	60541-15	
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	60541-15	
Мин-Воды								
372	ПЭ-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,2	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,2	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,2	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06	
373	Ф-64	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
374	Ф-63	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-06		
375	Ф-65	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
376	Ф-61	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
377	Ф-62	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
378	Ф-66	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
379	Ф-67	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000	ССБ-1Г
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07	пер. № 17049-14	пер. № 58301-14
		ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	В	-	-	-	-	пер. № 19495-03	пер. № 51644-12
380	Ф-68	ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

		ТН	А	НАМИТ-10-2УХХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2УХХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	400/5	32139-06		
381	Ф-69	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2УХХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	400/5	32139-06		
382	ТСН-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 МУ3	0,5	600/5	36382-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66 МУ3	0,5	600/5	36382-07		
383	ТСН-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 МУ3	0,5	600/5	36382-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66 МУ3	0,5	600/5	36382-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Минутка									
384	Ф-161	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06		УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06		

385	Ф-162	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	600/5	32139-06
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	600/5	32139-06
386	Ф-163	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06
387	ПЭ-1 10кВ	Счетчик		А1805RLX-Р4G-DW3	0,5S/1,0	1	31857-06
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06
388	Ф-164	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	600/5	32139-06
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	600/5	32139-06

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
389	Ф-165	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-ПГ рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
390	Ф-166	ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-06	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
391	ПЭ-2 10кВ	Счетчик		A1805RLX-P4G-DW3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
392	ТСН-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	T-0,66 У3	0,5	400/5	15764-96		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	T-0,66 У3	0,5	400/5	15764-96		
393	ТСН-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	T-0,66 У3	0,5	400/5	15764-96		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	T-0,66 У3	0,5	400/5	15764-96		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Северская									
394	ДПР-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		УСВ-3
		ТТ	В	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		

395	ДПР-2	ТТ	С	-	-	-	пер.№ 19495-03	пер. № 51644-12
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	С	-	-	-	-	
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73	
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73	
		ТТ	С	-	-	-	-	
Крымская								
396	ВЛ-110 Крымская I	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	
397	ВЛ-110 Новотроицкая	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	
398	ОМВ-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
399	Вл-110 Крымская2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		УСВ-3
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	RTU-327	

		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	рег.№ 19495-03	рег.№ 51644-12
400	Абнская 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
401	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФ3М-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
402	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
403	ДПР3 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
404	ДПР4 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ- 3000	ССВ-1Г рег.№ 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

405	Ф1-10	ТТ	А	-	-	-	-	пер. № 17049-14 RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	ТФЗМ-35А -У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
406	Ф3-10	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
407	Ф9-10	ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
408	ТП-1-110 кВ	ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12	Гайдук	
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	VAU-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	В	VAU-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	С	VAU-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТТ	А	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		
		ТТ	С	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409	ТП-2-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14
		ТН	А	VAU-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	В	VAU-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	С	VAU-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		

		УСВ-3 пер. № 51644-12	RTU-327 пер. № 19495-03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	-----------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	пер.№ 17049-14	58301-14
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		УСВ-3
		ТТ	В	-	-	-	-		пер. № 51644-12
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03	RTU-327	
415	ф6 10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	пер.№ 19495-03	
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	10/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	10/5	22192-03		
416	ф8 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-СЭЩ-10	0,5	600/5	71808-18		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-СЭЩ-10	0,5	600/5	71808-18		
417	ООО "Альтертермина л"	Счетчик		A1802RALXQV-P4GB- DW 4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТТИ	0,5	50/5	28139-07		
		ТТ	В	ТТИ	0,5	50/5	28139-07		
		ТТ	С	ТТИ	0,5	50/5	28139-07		
418	ТСН1 0,4кВ	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	T-0,66У3	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	В	T-0,66У3	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	С	T-0,66У3	0,5S	300/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
419	ТСН2 0,4кВ	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

		ТН	А	-	-	-	-	-	-	
		ТН	В	-	-	-	-	-	-	
		ТН	С	-	-	-	-	-	-	
		ТТ	А	Т-0,66У3	0,5S	1000/5	1000/5	22656-02	22656-02	
		ТТ	В	Т-0,66У3	0,5S	1000/5	1000/5	22656-02	22656-02	
		ТТ	С	Т-0,66У3	0,5S	1000/5	1000/5	22656-02	22656-02	
Протокол										
420	Т2-27,5	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	1000/5	1000/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	1000/5	1000/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-	-		
421	ДПР-27,5	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	200/5	3690-73		ЭКМ-3000 пер. № 17049-14
		ТТ	В	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	200/5	3690-73		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	С	-	-	-	-	-		УСВ-3 пер. № 19495-03
422	СЦБ 1	Счетчик		А1802RALXQV-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	1	31857-06		УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	-	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66	0,5	100/5	100/5	51516-12		
		ТТ	В	-	-	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5	100/5	100/5	51516-12		
423	СЦБ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66	0,5	100/5	100/5	51516-12		
		ТТ	В	-	-	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5	100/5	100/5	51516-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
424	ТСН	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

		ТН	А	-	-	-	-	-	
		ТН	В	-	-	-	-	-	
		ТН	С	-	-	-	-	-	
		ТТ	А	ТОП-0,66	0,5	50/5	57218-14		
		ТТ	В	ТОП-0,66	0,5	50/5	57218-14		
		ТТ	С	ТОП-0,66	0,5	50/5	57218-14		
425	ВЛ1 220 кВ НПС-8	Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТН	В	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТН	С	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТТ	А	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
426	ВЛ1 220 кВ Чекон	Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТН	В	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТН	С	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТТ	А	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
427	Ф1 ПЭ 10кВ	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛПМИИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		ТН	В	ЗНОЛПМИИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		ТН	С	ЗНОЛПМИИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	50/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	50/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	50/5	25433-11		
428	Ф2 ПЭ 10кВ	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛПМИИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		ТН	В	ЗНОЛПМИИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		ТН	С	ЗНОЛПМИИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Чекон											
429	ВЛ1 220 Киевская	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНГ-УЭТМ®-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	53343-13				
		ТН	В	ЗНГ-УЭТМ®-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	53343-13				
		ТН	С	ЗНГ-УЭТМ®-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	53343-13				
		ТТ	А	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2	1000/5	53971-13				
		ТТ	В	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2	1000/5	53971-13				
		ТТ	С	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2	1000/5	53971-13				
430	ВЛ2 220 Бужора	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	ЗНГ-УЭТМ®-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	53343-13				
		ТН	В	ЗНГ-УЭТМ®-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	53343-13				
		ТН	С	ЗНГ-УЭТМ®-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	53343-13				
		ТТ	А	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2	1000/5	53971-13				
		ТТ	В	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2	1000/5	53971-13				
		ТТ	С	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2	1000/5	53971-13				
431	Ф1 ПЭ 10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 пер. № 41907-09			
		ТН	А	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07				
		ТН	В	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07				
		ТН	С	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07				
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11				
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11				
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11				
432	Ф2 ПЭ 10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06				
		ТН	А	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07				
		ТН	В	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07				
		ТН	С	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07				
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11				
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11				
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11				
Виноградная											
433	ВЛ-220 кВ Бужора	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15				
		ТН	В	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15				
		ТН	С	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15				
		ТТ	А	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15				
		ТТ	В	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15				
		ТТ	С	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15				
Продолжение таблицы 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

434	ВЛ-220 кВ Тамань	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15
		ТН	В	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15
		ТН	С	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15
		ТТ	А	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15
		ТТ	В	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15
		ТТ	С	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15
435	Ф 1 ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06
		ТН	А	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17
		ТН	В	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17
		ТН	С	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17
		ТТ	А	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17
		ТТ	В	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17
		ТТ	С	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17
436	Ф 2 ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06
		ТН	А	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17
		ТН	В	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17
		ТН	С	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17
		ТТ	А	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17
		ТТ	В	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17
		ТТ	С	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17
437	Ф 2.1 ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06
		ТН	А	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17
		ТН	В	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17
		ТН	С	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17
		ТТ	А	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17
		ТТ	В	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17
		ТТ	С	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17
438	Ф 2.2ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06
		ТН	А	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17
		ТН	В	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17
		ТН	С	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17
		ТТ	А	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17
		ТТ	В	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17
		ТТ	С	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17
		ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14					
		СВ-1Г пер. № 58301-14					
		УСВ-3 пер. № 51644-12					
		RTU-327 пер. № 41907-09					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вышестеблиевская									
439	ВЛ-110 Портовая тяг	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТН	В	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТН	С	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
440	ВЛ-110 ПС Вышестеб	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТН	В	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТН	С	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
441	ПЭ Ф1-ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	1500/5	51679-12		
442	ПЭ Ф2-ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	1500/5	51679-12		
443	ПЭ Ф8-ПЭ на Кавказ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	1500/5	51679-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Портовая									
444	ВЛ-110 Порт	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТН	В	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТН	С	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
445	ВЛ-110 Вышестебл тяг	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТН	В	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТН	С	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
446	ф1-ПЭ "Портовая"	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
447	ф2-ПЭ "Вышестебллев ская"	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
448	ф4-ПЭ "Резерв"	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лазаревская									
449	ф.6	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер.№ 19495-03 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-11		
		450	ф.8 ПГ	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5		
ТН	А			НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
ТН	В			НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
ТН	С			НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
ТТ	А			ТЛО-10	0,5	600/5	25433-11		
ТТ	В			-	-	-	-		
ТТ	С			ТЛО-10	0,5	600/5	25433-11		
451	ПЭ-2			Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		
		452	ф.7 (ПГ)	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5		
ТН	А			НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
ТН	В			НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
ТН	С			НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
ТТ	А			ТЛО-10	0,5	800/5	25433-11		
ТТ	В			-	-	-	-		
ТТ	С			ТЛО-10	0,5	800/5	25433-11		
453	ПЭ-1			Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	30/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	30/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
454	ф.3	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07				
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07				
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07				
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-11				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-11				
455	ф.4	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06			RTU-327 пер. № 19495-03	УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07				
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07				
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07				
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-11				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-11				
456	ВТ-1	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96				
		ТН	В	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96				
		ТН	С	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96				
		ТТ	А	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06				
		ТТ	В	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06				
		ТТ	С	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06				
457	ВТ-2	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96				
		ТН	В	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96				
		ТН	С	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96				
		ТТ	А	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06				
		ТТ	В	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06				
		ТТ	С	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06				
Магистра											
458	ПЭ-2 яч. №8	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06				
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08				
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08				
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08				
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	50/5	25433-08				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	50/5	25433-08				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
459	ПЭ-2 яч.№9	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	CCB-II пер. № 58301-14
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	A	ТЛЮ-10	0,5	50/5	25433-08		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛЮ-10	0,5	50/5	25433-08		
460	ПЭ-1 яч.№2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	A	ТЛЮ-10	0,5	50/5	25433-08		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛЮ-10	0,5	50/5	25433-08		
461	ПЭ-1 яч.№3	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	A	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-08		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-08		
462	Ввод-1	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	4МТ40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		
		ТН	B	4МТ40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		
		ТН	C	4МТ40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		
		ТТ	A	4 МС7	0,2S	200/5	70798-18		
		ТТ	B	4 МС7	0,2S	200/5	70798-18		
		ТТ	C	4 МС7	0,2S	200/5	70798-18		
463	Ввод-2	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	4МТ40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		
		ТН	B	4МТ40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		
		ТН	C	4МТ40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		
		ТТ	A	4 МС7	0,2S	200/5	70798-18		
		ТТ	B	4 МС7	0,2S	200/5	70798-18		
		ТТ	C	4 МС7	0,2S	200/5	70798-18		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Якорная шель									
464	Т-1	Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
465	Т-2	Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	ГРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТН	В	ГРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТН	С	ГРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
466	ф.3	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
467	ПЭ-1	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
468	ф.5	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		

		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
--	--	----	---	--------	------	-------	----------	--	--

Продолжение таблицы 3

469	ф.4	3	4	5	6	7	8	9	10
		Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
470	ПЭ-2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	150/5	25433-08	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	150/5	25433-08		
471	ф.6	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
Кабардинская									
472	Т-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	800/5	518-50		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	800/5	518-50		
473	ПЭ-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

	ТТ	В	-	-	-	-	-	-
	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
474	ф.ПГ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
475	Т-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
476	ф.4	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
477	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
478	ф.7 Престиж	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
479	ф.6	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
480	ф.МСП-7	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
Курунская									
481	ВЛ Тверская	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
482	ВЛ Кривенковская	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		

483	ПЭ-2	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	НАМИ-10-95 УХJ12	0,5	10000/100	20186-00	
		ТН	НАМИ-10-95 УХJ12	0,5	10000/100	20186-00	
		ТН	НАМИ-10-95 УХJ12	0,5	10000/100	20186-00	
		ТТ	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53	
		ТТ	-	-	-	-	
		ТТ	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
484	ф.2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХJ12	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХJ12	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХJ12	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-03		
485	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХJ12	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХJ12	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХJ12	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
486	ф.3	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХJ12	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХJ12	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХJ12	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
487	ф.ПГ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХJ12	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХJ12	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХJ12	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		

ЭКОМ-3000
пер. № 17049-14

ССВ-1Г
пер. № 58301-14

УСВ-3
пер. № 51644-12

		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
489	Куринская	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	31857-06		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	24218-03		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
490	Кабардинская	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	31857-06		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
491	Центр. I	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	16666-97		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
492	Комсомольская	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	16666-97		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		

ЭКОМ-3000
пер. № 17049-14

ССБ-1Г
пер. № 58301-14

УСВ-3
пер. № 19495-03

RTU-327
пер. № 51644-12

493	ВЛ Ерик	ТТ	Счетчик	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	300/1	23256-05	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2S/0,5	1	1	16666-07	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-03	
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	300/1		23256-05	
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	300/1		23256-05	
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	300/1		23256-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
494	Хадыженск	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 19495-03 RTU-327	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
495	ПТ-1	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 19495-03 RTU-327	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	50/1	23256-05		
496	Т-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 19495-03 RTU-327	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
497	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 19495-03 RTU-327	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

498	ВМПГ	Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69	
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69	
		ТН С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ А	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59	
		ТТ В	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59	
		ТТ С	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
499	ПГ от АТ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69			
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69			
		ТН С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	1000/5	1276-59			
		ТТ В	ТПЛ-10	0,5	1000/5	1276-59			
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	1000/5	1276-59			
500	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69			
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69			
		ТН С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
		ТТ В	-	-	-	-			
		ТТ С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
501	Комната Вч связи	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	-	-	-	-			
		ТН В	-	-	-	-			
		ТН С	-	-	-	-			
		ТТ А	Т-0,66	0,5	20/5	67928-17			
		ТТ В	Т-0,66	0,5	20/5	67928-17			
		ТТ С	Т-0,66	0,5	20/5	67928-17			
Белореченская									
502	Шовгеновская	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТТ А	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05			
		ТТ В	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05			

		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05	пер.№ 19495-03	пер.№ 51644-12
503	Очистные	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
504	Т-1	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
505	Т-2	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
506	Центральная	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
507	Птицесовхоз	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		

508	Пшехская	ТТ	С	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТТ	А	ТВ-ЭК 35М1	0,5S	300/5	74600-19		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВ-ЭК 35М1	0,5S	300/5	74600-19		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
509	ф.10 КНС	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	40/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	40/5	1276-59		
510	ф.1 ЖБИ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	1000/5	1276-59		
511	Экспресс-Кубань	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 пер. № 19495-03	
		ТН	А	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
512	ЭкопластХолдинг	Счетчик		ЕА05RAL-PIB-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		

		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
513	ООО ВПК	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70
		ТН	В	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70
		ТН	С	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	50/5	1856-63
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	50/5	1856-63

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
515	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-ПГ пер. № 58301-14	
			А				-			
			В				-			
			ТН				-			
			ТТ				200/5			1276-59
			ТТ				200/5			1276-59
			ТТ				200/5			1276-59
516	ВДПР	Счетчик		ЕА05RAL-B-3 ЗНОМ-35-65 ЗНОМ-35-65	0,5S 0,5 0,5	1 27500/100 27500/100	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12	
			А				27500/100			912-70
			В				27500/100			912-70
			ТН				-			-
			ТТ				200/5			3186-72
			ТТ				200/5			3186-72
			ТТ				-			-
Комсомольская										
517	Тверская	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-ПГ пер. № 58301-14	
			А				(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
			В				(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
			ТН				(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
			ТТ				300/1			23256-05
			ТТ				300/1			23256-05
518	Ввод Т-1	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12	
			В				23256-05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
519	ДМ8	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06 24218-03 24218-03 24218-03 24218-03 23256-05 23256-05 23256-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 СБВ-11 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	31857-06		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
520	Ввод Т-2	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06 24218-03 24218-03 24218-03 24218-03 23256-05 23256-05 23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	31857-06		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
521	III	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07 11094-87 11094-87 11094-87 11094-87 1261-59 -		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	16666-07		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
522	Ф-КС1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
523	Ф-КС2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
Навагинская									
525	ф.1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10М	0,5	75/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10М	0,5	75/5	22192-03		
526	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		
527	ПГ	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-07		

		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59
528	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
529	ф.2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 УСВ-3 пер. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87				
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87				
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87				
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68				
530	ТП-1	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТТ	А	TG 145 УХЛП	0,2S	100/5	15651-12				
		ТТ	В	TG 145 УХЛП	0,2S	100/5	15651-12				
		ТТ	С	TG 145 УХЛП	0,2S	100/5	15651-12				
531	ТП-2	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТТ	А	TG 145 УХЛП	0,2S	100/1	15651-12				
		ТТ	В	TG 145 УХЛП	0,2S	100/1	15651-12				
		ТТ	С	TG 145 УХЛП	0,2S	100/1	15651-12				
Тысяче											

532	Т-2	Счетчик		ЕА02РАLХ-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
533	Шелси 2Ц	Счетчик		ЕА02РАLХ-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-07	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
534	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
535	ф.3	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,5	300/5	44701-10		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,5	300/5	44701-10		
536	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

537	ф.4	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S	1	31857-06		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,2S	300/5	44701-10		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,2S	300/5	44701-10		
538	ф.6 Связь ЗРУ	Счетчик		EA05RALP1-B-4	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
539	ф.6 Город	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССБ-ІГ пер.№ 58301-14
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
540	Ввод-1 ТП-71	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-07	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
541	ф.10 НПЗ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-6У3	0,5	600/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-6У3	0,5	600/5	1261-02		

542	ф.12 Спецстрой	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-6У3	0,5	600/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-6У3	0,5	600/5	1261-02		
543	ф.8 Город	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
544	ф.Ввод-2 ТП-71	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССБ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
545	ф.5 ПГ	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S	1	16666-07	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-6У3	0,5	800/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-6У3	0,5	800/5	1261-02		
546	ф.7 ЖД (КРУН-6)	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		

547	ф.15 К-59 НЭСК	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07	
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02	
		ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02	
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02	
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-06	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-06	
548	ф.12 К-59	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07	
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02	
		ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02	
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02	
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	600/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	600/5	1276-59	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
549	ВЛ Туапсе	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
550	Кривенковская	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
551	Шепси 1д	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		

		ТТ	С	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
552	Т-1	Счетчик		ЕА02РАLХ-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-07	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТТ	А	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		ТТ	В	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		ТТ	С	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
553	Т-3	Счетчик		ЕА02РАLХ-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-07	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТТ	А	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		ТТ	В	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		ТТ	С	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цилиндр									
554	ТП-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	СВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
555	ТП-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
556	ф.1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		

		ТТ	В	-	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69	
557	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69	
558	ПГ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
559	ф.4	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛЛ-10-М	0,5	75/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛ-10-М	0,5	75/5	22192-03		
560	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		
561	ПГ Троса	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	200/5	1261-59		

		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	200/5	1261-59	
Адлер								
562	ВФ ЦЦРП	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	400/5	25433-08	
		ТТ	В	-	-	-	-	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	400/5	25433-08	
563	ВФ 2ЦРП	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07	RTU-327 пер. № 19495-03
		ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	400/5	25433-08	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	400/5	25433-08	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
564	ВФ-А301	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	1000/5	25433-08		
565	ВФ-1 вокзал комплекс	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	800/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	800/5	25433-11		
566	ВФ-1 ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		

		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08	
567	ф.4 ПЭ	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08	
568	ф.6 ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
569	ВФ-А402	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	1000/5	25433-08		
570	ВФ-2 ПЭ	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
571	ф.3 ПЭ	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		

ЭКОМ-3000
пер. № 17049-14

ССВ-1Г
пер. № 58301-14

УСВ-3
пер. № 19495-03

51644-12

572	Резерв ПЭ-4	ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	150/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	150/5	25433-08		
573	ВФ-2 вокзал комплекс	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	800/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	800/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	800/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кривенковская									
574	ТП-1	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
							24218-03		
							24218-03		
							24218-03		
							23256-05		
							23256-05		
							23256-05		
575	ТП-2	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
							24218-03		
							24218-03		
							24218-03		
							23256-05		
							23256-05		
							23256-05		

576	ф.1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
577	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
578	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
579	Плавка гололёда	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 19495-03 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
580	ф.5	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
581	ф.6	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		

		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59	
582	ф.7	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59	
583	ф.4	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Магри									
584	Т-1	Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	В	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	С	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТТ	А	TPГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	TPГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	TPГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
585	Т-2	Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	В	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	С	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	TPГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	TPГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	TPГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
586	ПЭ-1	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		

		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	30/5	30709-08	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	30/5	30709-08	
587	Ф-1 район	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08	
588	Ф-3 резерв	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
589	ПЭ-2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08		
590	Ф-2 район	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-08		
591	Ф-4 район	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		

ЭКОМ-3000
пер. № 17049-14

ССВ-1Г
пер. № 58301-14

УСВ-3
пер. № 19495-03

51644-12

		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-08	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-08	
592	Ф-16 сетевой р-он	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08	
Афанастик								
593	ТП-2	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	50/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	50/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	50/1	23256-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
594	ТП-1	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	50/1	23256-05		
595	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		

596	Плав.гололёда	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63	
		ТТ	В	-	-	-	-	
597	ф.4 Гранзит	ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63	
		Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
598	ПЭ-2	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	
		Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чинары									
599	Т-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
600	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		

		ТТ	В	-	-	-	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛМ-10		0,5	75/5		2473-69	
601	Т-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1		16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10		0,5	10000/100		11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10		0,5	10000/100		11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10		0,5	10000/100		11094-87	
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	1000/5		1856-63	
		ТТ	В	-		-	-		-	
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	1000/5		1856-63	
602	ф.3 Гранзит	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1		16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10		0,5	10000/100		11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10		0,5	10000/100		11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10		0,5	10000/100		11094-87	
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5		1276-59	
		ТТ	В	-		-	-		-	
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5		1276-59	
603	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1		16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10		0,5	10000/100		11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10		0,5	10000/100		11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10		0,5	10000/100		11094-87	
		ТТ	А	ТЛМ-10		0,5	75/5		2473-69	
		ТТ	В	-		-	-		-	
		ТТ	С	ТЛМ-10		0,5	75/5		2473-69	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Гойтх									
604	ТП-1	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	TG 145	0,2S	100/5	15651-12		
		ТТ	В	TG 145	0,2S	100/5	15651-12		
		ТТ	С	TG 145	0,2S	100/5	15651-12		
605	ТП-2	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

		ТТ	А	TG 145	0,2S	100/5	15651-12	
		ТТ	В	TG 145	0,2S	100/5	15651-12	
		ТТ	С	TG 145	0,2S	100/5	15651-12	
606	ф.1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	1000/5	15128-03	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	1000/5	15128-03	
607	ф.2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53	
608	ф.3	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
609	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
610	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		

		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	50/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	50/5	1276-59	
Дагомыс								
611	Т-1	Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	СРТf 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	29695-08	
		ТН	В	СРТf 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	29695-08	
		ТН	С	СРТf 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	29695-08	
		ТТ	А	ТРГ-110 II* УХЛII	0,2S	150/5	26813-06	
		ТТ	В	ТРГ-110 II* УХЛII	0,2S	150/5	26813-06	
		ТТ	С	ТРГ-110 II* УХЛII	0,2S	150/5	26813-06	
		Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
		ТН	А	СРТf 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	29695-08	
		ТН	В	СРТf 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	29695-08	
612	Т-2	ТН	С	СРТf 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	29695-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТРГ-110 II* УХЛII	0,2S	1000/5	26813-06	
		ТТ	В	ТРГ-110 II* УХЛII	0,2S	1000/5	26813-06	
		ТТ	С	ТРГ-110 II* УХЛII	0,2S	1000/5	26813-06	
		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	150/5	25433-11	
		ТТ	В	-	-	-	-	
613	ф.3	ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	150/5	25433-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	150/5	25433-11	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	150/5	25433-11	
		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
614	ПЭ-1	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-11	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-11	
		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
615	ф.4	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
614	ПЭ-1	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-11		
		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
615	ф.4	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		

		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	50/5	25433-11	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	50/5	25433-11	
616	ПЭ-2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-11	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-11	
Ханская								
617	Т-1	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/5	36672-08	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/5	36672-08	
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/5	36672-08	
618	ХТ-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
619	ХТ-3	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
620	ХТ-5	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		

		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТІЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТІЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
621	ТД "Изобилие"	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТІМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТІМ-10	0,5	200/5	2473-69		
622	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-07		
623	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ахшгырь									
624	ПЭ-2 2с.ш.	Счетчик		А1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	35956-07		
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	35956-07		
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	35956-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-06		УСВ-3
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-06		пер. №
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-06		51644-12
625	ПЭ-1 2с.ш.	Счетчик		А1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		

		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	35956-07	рег.№ 41907-09	
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	35956-07		
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	35956-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-06		
Монастырь									
628	ПЭ-1 1с.ш.	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	300/5	25433-06		
629	ПЭ-2 1с.ш.	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14	ССВ-1Г рег.№ 58301-14
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	300/5	25433-06		
630	Юж порт тон-2 1с.ш.	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 рег.№ 41907-09	УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	600/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	600/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	600/5	32139-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631	ТП-ЮГ тон-2 2с.ш.	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14	ССВ-1Г рег.№ 58301-14
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-06		
632	ПЭ-2 2с.ш.	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 рег.№ 41907-09	УСВ-3 рег.№ 51644-12

		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12	
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12	
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12	
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-06	
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-06	
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-06	
633	ПЭ-1 2с.ш.	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12	
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12	
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-11	
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-11	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-11	
Чвижепсе								
634	Вв1 ПЭ Монастырь	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07	
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07	
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11	
635	Вв1 ПЭ Горная	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07	
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11	
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
636	Вв1 ПГ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	32139-11		УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	32139-11		

637	Вв2 ТП Юг тон.3	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	пер.№ 41907-09
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07	
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07	
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11	
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11	
638	Вв2 ПЭ Горная	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07	
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07	
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11	
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11	
639	Вв2 ПЭ Монастырь	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07	
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07	
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11	
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11	
Береговая								
640	ЭВТ-1	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
		ТН	А	SU 170/S	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37115-08	
		ТН	В	SU 170/S	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37115-08	
		ТН	С	SU 170/S	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37115-08	
		ТТ	А	WIS WI	0,2S	600/5	37750-08	
		ТТ	В	WIS WI	0,2S	600/5	37750-08	
		ТТ	С	WIS WI	0,2S	600/5	37750-08	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641	ЭВТ-2	Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТН	В	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТН	С	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТТ	А	WIS WI	0,2S	600/5	37750-08		
		ТТ	В	WIS WI	0,2S	600/5	37750-08	RTU-327	УСВ-3

642	ВФ1	ТТ	Счетчик	С	WIS W1	0,2S	600/5	37750-08	рег.№ 41907-09	рег.№ 51644-12
		ТН	А		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	В		ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С		ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А		ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
		ТТ	В		-	-	-	-		
		ТТ	С		ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
643	ПЭ-1	Счетчик			A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А		ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В		ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С		ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А		ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	В		-	-	-	-		
		ТТ	С		ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
644	ПЭ-3	Счетчик			A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А		ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В		ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С		ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А		ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	В		-	-	-	-		
		ТТ	С		ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
645	ПЭ-5	Счетчик			A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А		ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В		ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С		ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А		ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	В		-	-	-	-		
		ТТ	С		ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
646	ВФ2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11	рег.№ 58301-14	
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11	рег.№ 17049-14	
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		УСВ-3

		ТТ	В	-	-	-	-	пер.№ 51644-12
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11	
647	ПЭ-2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 пер.№ 41907-09
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11	
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11	
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11	
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11	
648	ПЭ-4	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11	
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11	
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11	
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11	
		Горная						
649	ф.5 Красная поляна	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11	
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11	
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11	
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11	ЭКОМ- 3000 пер.№ 17049-14
		ТТ	В	-	-	-	-	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11	УСВ-3 пер.№ 51644-12
650	ПЭ-1	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11	
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11	
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11	
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
651	ПЭ-3	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ- 3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		

		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11	RTU-327 пер.№ 41907-09	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
652	ф.6 ДЭП Красная поляна	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 пер.№ 41907-09	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
653	ф.8 Резерв	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
654	ПЭ-2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
655	ПЭ-4	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Имеретинская									
656	T-2	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		

		ТН	А	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	СБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТН	С	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТТ	А	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	В	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	С	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
657	ПЭ-1 (ПЭ-5 Береговая)	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
658	ПЭ-2 (ПЭ-6 Адлер)	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
659	ПЭ-3 (ПЭ-7 Весёлое)	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
660	Т-1	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТН	В	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТН	С	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТТ	А	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	В	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	С	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усть-Лабинск									

661	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М 35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФ3М 35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
662	ДПР1 27,5кВ	ТН	С	-	-	-	-	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТФ3М 35А-УХЛ1	0,5	200/5	8555-81		
		ТТ	В	ТФ3М 35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	В	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	С	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
663	ТП-1 110 кВ	ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ110-У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	26452-04		
		ТН	В	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	С	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ110-У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	26452-04		
664	ТП-2 110 кВ	ТН	В	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	С	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
665	ТП2-110 кВ	ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
666	ТП1-110 кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		

667	Ф1-10кВ Транзит	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 УСВ-3 рег.№ 51644-12	ССВ-1Г рег.№ 58301-14
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
668	Ф-10кВ ПЭ1	ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63	RTU-327 рег.№ 19495-03	
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
669	Ф2-10кВ Транзит	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
670	ф4-10 Плав.гололеда	ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	1000/5	7069-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	1000/5	7069-07		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	1000/5	7069-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
671	ф-10кВ ПЭ2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00	
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00	
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00	
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63	
Титаровка								
672	ТП-1-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
673	ТП-2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
674	Ф2-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТПЛ1-10	0,5	200/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ1-10	0,5	200/5	1276-59	
675	Ф5-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ1-10	0,2S	400/5	71791-18	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ1-10	0,2S	400/5	71791-18	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

676	Ф4-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
677	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
678	Плавка гололед 27,5	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
679	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
680	Ф1-10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Тимашевская											
681	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70			УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛП	0,2S	200/5	59982-15				
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛП	0,2S	200/5	59982-15				
		ТТ	С	-	-	-	-				
682	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			RTU-327 пер. № 19495-03	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛП	0,2S	200/5	59982-15				
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛП	0,2S	200/5	59982-15				
		ТТ	С	-	-	-	-				
683	ДПР3 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97				RTU-327 пер. № 19495-03
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73				
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73				
		ТТ	С	-	-	-	-				
684	Плавка гололед 27,5	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07	RTU-327 пер. № 19495-03			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73				
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73				
		ТТ	С	-	-	-	-				
685	ТП-1-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		RTU-327 пер. № 19495-03		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11				
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11				
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	ТП-2-110 кВ	Счетчик	A	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		
687	Ф2-10 Ростэлектрос	Счетчик	A	A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
688	Ф4-10 Электродело	Счетчик	A	A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
689	Ф6-10 ЮТЗ-1	Счетчик	A	A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
690	Ф1-10 Кондитер.фаб.	Счетчик	A	A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691	Ф3-10 Электродело	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
692	Ф5-10 Ростэкэлсети	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
693	Ф7-10 ЮТЗ-2	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
Шенджий									
694	ТП-1 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	150/1	60541-15		
695	СМВ 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	60541-15		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
696	ТП-2 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН В	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН С	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ А	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ В	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ С	С	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		
697	Ф2-10кВ	Счетчик		ЕА05RAL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ А	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	300/5	51623-12		
		ТТ В	В	-	-	-	-		
		ТТ С	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	300/5	51623-12		
698	Ф9-10кВ	Счетчик		ЕА05RAL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ А	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	300/5	51623-12		
		ТТ В	В	-	-	-	-		
		ТТ С	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	300/5	51623-12		
699	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН В	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН С	С	-	-	-	-		
		ТТ А	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ В	В	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ С	С	-	-	-	-		
700	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН В	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН С	С	-	-	-	-		
		ТТ А	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ В	В	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ С	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Староминская									
701	ТП-1-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	VAU 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	В	VAU 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	С	VAU 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	А	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08		
		ТТ	В	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08		
		ТТ	С	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08		
702	ТП-2-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	VAU 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	В	VAU 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	С	VAU 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	А	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08		
		ТТ	В	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08		
		ТТ	С	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08		
703	Ф1-10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	НГМИ-10 -66 У3	0,5	10000/100	831-69	пер. № 17049-14	пер. № 58301-14
		ТН	В	НГМИ-10 -66 У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НГМИ-10 -66 У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	В	-	-	-	-	пер. № 19495-03	пер. № 51644-12
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
704	Ф2-10кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
705	Ф3-10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
706	Ф4-ПЭ-10кВ	Счетчик		ЕА05RRL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10 -95 УХХJ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10 -95 УХХJ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10 -95 УХХJ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
707	ДПР1 27,5кВ	ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		Счетчик		ЕА05RRL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
708	Плавка гололед 27,5	ТТ	В	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		ЕА05RRL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
709	Ф2-10кВ (ТГК-2)	ТТ	А	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		ЕА05RRL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
710	Ф4-10кВ (ТГК-2)	ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RRL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
710	Ф4-10кВ (ТГК-2)	ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		

Горячий ключ

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711	Терем-2 10 кВ яч 15	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТТЛ-10-М	0,5	100/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТТЛ-10-М	0,5	100/5	22192-07		
		Счетчик		EA05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
712	ТСН-2-10кВ (КПМЭС)	ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,5	10000/100	11094-87		
713	ФЗ-10кВ (ТТК-3)	ТН	В	НАМИ-10У2	0,5	10000/100	11094-87	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛЛ-СЭЦ-10	0,5	400/5	71808-18		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛ-СЭЦ-10	0,5	400/5	71808-18		
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
714	ф-10 ПЭ	ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
715	ф-10 ПГ	ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
716	Терем-1 10 кВ яч 9	Счетчик		A 1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
717	ТСН-1-10кВ	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
718	Ф1-10кВ (ТПК-1)	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ССВ-1Г пер. № 58301-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
719	ДПР 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	УСВ-3 пер. № 51644-12	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
720	ВЛ110 кВ Фанагор	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	УСВ-3 пер. № 51644-12	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		

		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721	ТП-2 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
722	ТП-1 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
723	ТП-3 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
724	ТЗ 35кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35	0,5	35000/√3/100/√3	19813-05		
		ТН	В	НАМИ-35	0,5	35000/√3/100/√3	19813-05		
		ТН	С	НАМИ-35	0,5	35000/√3/100/√3	19813-05		
		ТТ	А	ТФЗМ 35Б-1У1	0,5S	600/5	26419-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ 35Б-1У1	0,5S	600/5	26419-08		
725	Т1 35кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/√3/100/√3	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/√3/100/√3	19813-00		

		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	19813-00	
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Каневская									
726	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
727	ДПР2 27,5кВ	ТТ	С	-	-	-	-	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
728	ТТ-1 110 кВ	ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	В	НКФ110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	С	НКФ110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
729	СМВ 110 кВ	ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	В	НКФ110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
730	Рем перем 1кВ	ТН	С	НКФ110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		

		ТН	В	НКФ110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	400/1	60541-15		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731	ТТ-2 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	150/1	23256-05		
732	Ф1-10 кВ НЭСК	ТТ	С	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	150/1	23256-05		
		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-06		
733	Ф-3 10кВ	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-06		
		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
734	Ф-6 10кВ	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5S	100/5	69606-17		
		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5S	100/5	69606-17		
		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5S	100/5	69606-17		
		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5S	100/5	69606-17		

ЭКМ-3000
пер. № 17049-14

ССБ-1Г
пер. № 58301-14

УСВ-3
пер. № 51644-12

RTU-327
пер. № 19495-03

735	Ф4-10 кВ - НЭСК	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07	
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07	
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07	
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-06	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-06	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Малороссийская									
736	Ф2-10	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
737	Ф3-10	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
738	Ф4-10	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
Имеретинская									
739	Ф7-10	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Белореченская									
740	Ф-ВЧ Связь	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	-	-	-	-	-	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	-	-	-	-	-	
		ТН	С	-	-	-	-	-	
		ТТ	А	-	-	-	-	-	
		ТТ	В	-	-	-	-	-	
		ТТ	С	-	-	-	-	-	
Мин Воды									
741	Ф-617 6кВ Кавминстекло	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	-	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	-	
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	-	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-11	0,5	800/5	51623-12	-	
		ТТ	В	-	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-11	0,5	800/5	51623-12	-	
742	Ф-618 6кВ Кавминстекло	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	-	
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	-	
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	-	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	800/5	51623-12	-	
		ТТ	В	-	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	800/5	51623-12	-	

Примечания

- Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков, УСПД, УССВ на аналогичные утвержденных типов при условии, что владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 4 метрологических характеристик. Замена оформляется техническим актом в установленном владельцем порядке с внесением изменений в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.
- Виды измеряемой электроэнергии для ИК активная, реактивная.

Таблица 4 - Метрологические характеристики

Номера ИК	Вид электроэнергии	Границы основной погрешности ($\pm\delta$), %	Границы погрешности в рабочих условиях ($\pm\delta$), %
1-9, 14-20, 25, 28, 31-38, 41, 44-45, 50-53, 56, 58, 78-79, 93, 100-101, 108-110, 114- 125, 130, 134-137, 139-149, 156-161, 163-166, 168-179, 183-184, 189-192, 212-214, 218-219, 241-251, 254-260, 262-264, 267-270, 272-274, 277-280, 283, 285-292, 294, 302-303, 306-313, 315, 317- 319, 321-324, 329-336, 343- 344, 345-351, 354, 357, 359- 365, 367, 394-395, 401-404, 410-411, 420-421, 472-477, 483, 485, 512, 516, 562-563, 576-583, 595-603, 606-610, 661-662, 677, 679, 699-700, 703-708, 714-715, 717-719, 726-727, 741-742	Активная Реактивная	1,2 2,5	5,7 3,5
23-24, 355-356, 382-383, 392-393, 725	Активная Реактивная	1,0 2,1	5,6 3,4
43, 86, 106, 111-112, 341- 342, 490-492, 494-495, 611- 612, 617, 720-723	Активная Реактивная	0,5 1,3	1,9 4,0
67-69, 82-83, 94-97, 150, 153-155, 162, 167, 233-234, 412, 416, 556-561, 618-623	Активная Реактивная	1,0 2,2	5,6 3,4
102-104, 107, 298, 304, 358, 373-381, 405-407, 435, 436, 724	Активная Реактивная	1,2 2,5	5,1 4,4
133, 352-353, 418-419	Активная Реактивная	1,0 2,1	5,0 4,4
151, 297	Активная Реактивная	0,8 1,4	2,6 4,0
423-424, 515	Активная Реактивная	1,0 2,1	5,6 3,4
372, 384-386, 388-390	Активная Реактивная	1,0 2,2	5,0 4,4
368-371, 663-664, 681-683, 728-731	Активная Реактивная	0,8 1,7	2,2 4,0

Продолжение таблицы 4

62, 488, 493, 502, 504-505, 532-533, 543-552	Активная	0,5	2,0
	Реактивная	1,4	3,5
65-66	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	4,2
91-92, 275, 293, 301, 305, 314, 316, 478-479, 484, 486- 487, 684, 496-501, 509-511, 513, 525-527, 529, 536, 538- 548, 667-671, 674, 676, 678, 534, 709-710, 713	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	4,3
295, 299	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,0
480	Активная	1,0	5,0
	Реактивная	2,1	3,9
507, 521-524, 528	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	4,2
508	Активная	1,0	5,0
	Реактивная	2,2	3,9
675	Активная	1,0	2,8
	Реактивная	1,8	3,5
553	Активная	0,9	4,7
	Реактивная	2,2	3,9
48-49, 126, 128, 201-202, 205-208, 239-240, 265-266, 278, 281-282, 284, 584-585, 695	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,3	4,0
74-77, 203-204, 224-226, 296, 320, 680, 733-734, 687- 693, 736-739	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,4
181-182	Активная	1,1	5,5
	Реактивная	2,3	3,5
199-200	Активная	0,9	5,4
	Реактивная	2,0	3,4
237-238	Активная	0,8	2,2
	Реактивная	1,7	4,0
587-589, 716, 732, 735	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	3,5

Продолжение таблицы 4

429, 430	Активная	0,5	2,2
	Реактивная	1,1	2,7
586, 590-592	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	3,4
42, 127, 408-409, 425-426, 433-434, 439-440, 444-445, 456-457, 464-465, 481-482, 489, 503, 517-520, 530-531, 574-575, 593-594, 604-605, 611-612, 640-641, 656, 660, 665-666, 672-673, 685-686, 694, 696, 701-702	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,3	4,0
54-55, 417, 422	Активная	0,8	5,3
	Реактивная	1,9	3,4
129, 138, 276, 427-428, 431- 432, 458-461, 535-537, 711- 712	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	3,5
387, 391, 466-471, 642-655, 451, 453	Активная	1,0	5,0
	Реактивная	2,2	4,4
413-415, 449-450	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	3,4
437-438, 446-448, 564-573, 613-616, 657-659	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,4
452, 454-455	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	3,4
634-639, 441-443, 697-698	Активная	1,0	2,8
	Реактивная	1,8	4,0
462-463, 624-633	Активная	0,8	2,6
	Реактивная	1,4	4,0
12-13, 21-22, 39-40, 60-61, 72-73, 80-81, 87, 98-99, 105, 210, 216-217, 222-223, 230- 232, 252, 325-326, 337, 396- 400, 555	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,3	4,0
209	Активная	1,1	5,5
	Реактивная	2,3	3,5
211	Активная	0,8	2,2
	Реактивная	1,7	4,0

Продолжение таблицы 4

253, 300, 554	Активная	0,8	2,6
	Реактивная	1,4	4,0
327-328	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,0
227-229, 338	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,1	2,0
740	Активная	0,6	1,9
	Реактивная	1,1	3,8
Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения шкалы времени компонентов АИИС КУЭ, входящих в состав СОЕВ, относительно шкалы времени UTC (SU), ($\pm\Delta$), с			
Примечания			
1 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.			
2 Погрешность в рабочих условиях указана для тока 2(5) % $I_{\text{ном}}$ $\cos\varphi = 0,5$ инд и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 5 до плюс 35°C.			
3 Метрологические характеристики ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).			

Таблица 5 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{\text{ном}}$ - ток, % от $I_{\text{ном}}$ - коэффициент мощности - частота, Гц температура окружающей среды, °C: - для счетчиков активной энергии ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94 - для счетчиков реактивной энергии ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ Р 52425-2005 - ГОСТ 26035-83	от 99 до 101 100 0,87 от 49,85 до 50,15 от +21 до +25 от +21 до +25 от +18 до +22
Рабочие условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{\text{ном}}$ - ток, % от $I_{\text{ном}}$ - коэффициент мощности, не менее - частота, Гц	от 90 до 110 от 2(5) до 120 0,5 от 49,6 до 50,4

Продолжение таблицы 5

1	2
диапазон рабочих температур окружающей среды, °С: - для ТТ и ТН - для счетчиков	от -45 до +40 от +5 до +35
- для УСПД - для сервера, УССВ	от +10 до +25 от +18 до +24
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:	
счетчики электроэнергии Альфа А1800: - средняя наработка до отказа, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	120000 72
счетчики электроэнергии ЕвроАЛЬФА (рег. № 16666-97): - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	50000 72
счетчики электроэнергии ЕвроАльфа (рег. № 16666-07): - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	80000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03: - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	90000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03.М (рег.№ 36697-08): - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	140000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03.М (рег.№ 36697-12): - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	165000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03.М (рег.№ 36697-17): - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	220000 72
УСПД ЭКОМ-3000: - средняя наработка до отказа, ч, не менее	100000
УСПД RTU-327: - средняя наработка до отказа, ч, не менее	40000
сервер синхронизации времени ССВ-1Г: - средняя наработка на отказ, ч, не менее - время восстановления, ч	22000 2
устройство синхронизации времени УСВ-3: - среднее время наработки на отказ, ч - время восстановления, ч	45000 2
Глубина хранения информации счетчики электроэнергии: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее	45
УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее при отключенном питании, лет, не менее	45 3
ИВК: - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее	3,5

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчика:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике;
- журнал УСПД:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчиках и УСПД;
 - пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчиков электрической энергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
 - счетчиков электрической энергии;
 - УСПД.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора информации 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист формуляра АИИС КУЭ типографским способом. Нанесение знака утверждения типа на средство измерений не предусмотрено.

Таблица 6 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество, шт./экз.
1	2	3
Трансформатор тока	ТРГ-220 II*	12
Трансформатор тока	ТРГ-110 II*	36
Трансформатор тока	ТРГ-УЭТМ®-220	6
Трансформатор тока	ТОГФ-220	12
Трансформатор тока	ТОГФ-110	18
Трансформатор тока	ТОГФ-110	6
Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б-IV У1	7
Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б-IV У1	3
Трансформатор тока	ТФНД-110М	2

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор тока	ТФМ-110	6
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II*	3
Трансформатор тока	ТГФМ-110	6
Трансформатор тока	ТВГ-110УХЛ2	6
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	314
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	19
Трансформатор тока	TG 145N	18
Трансформатор тока	VAU-123	18
Трансформатор тока	WIS WI	6
Трансформатор тока	4MC7	6
Трансформатор тока	ТФЗМ-35Б-1У1, ТФНД-35М	43
Трансформатор тока	ТФЗМ-35А У1, ТФН-35М	88
Трансформатор тока	ТФЗМ 35Б-IIУ1	2
Трансформатор тока	ТФЗМ 35А-ХЛ1	1
Трансформатор тока	ТФЗМ-35Б -I У1	2
Трансформатор тока	ТВ 35-IV	4
Трансформатор тока	ТВ-35/25	8
Трансформатор тока	ТВ-35-II	2
Трансформатор тока	ТВ-35	32
Трансформатор тока	ТВД-35МКП	2
Трансформатор тока	ТВД-35МКП	2
Трансформатор тока	ТОЛ-35	8
Трансформатор тока	ТЛО-35	4
Трансформатор тока	ТГМ-35	19
Трансформатор тока	ТФМ-35-II	4
Трансформатор тока	ТВ-ЭК	10
Трансформатор тока	ТВ-ТМ-35	3
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-35-IV	2
Трансформатор тока	GBW36	6
Трансформатор тока	ТЛП-10	52
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	73
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	61
Трансформатор тока	ТПЛ-СЭЩ-10	2
Трансформатор тока	ТПЛ-10, ТПЛУ	141
Трансформатор тока	ТПЛМ-10	63
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М	48
Трансформатор тока	ТПФМ-10	22
Трансформатор тока	ТЛК-10	37

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор тока	ТПОФ-10	2
Трансформатор тока	ТЛМ-10	41
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	44
Трансформатор тока	ТВЛМ-10	40
Трансформатор тока	ТЛО-10	126
Трансформатор тока	ТПЛ-10с	2
Трансформатор тока	ТВК-10	15
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	18
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	25
Трансформатор тока	ТОЛ-10	8
Трансформатор тока	ТОЛ-10 УТ2	4
Трансформатор тока	ТОЛ-10-1	8
Трансформатор тока	ТОЛ-К-10 УХЛ2	4
Трансформатор тока	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	2
Трансформатор тока	Т-0,66 МУЗ	4
Трансформатор тока	Т-0,66 УЗ	4
Трансформатор тока	Т-0,66 УЗ	4
Трансформатор тока	Т-0,66	4
Трансформатор тока	Т-0,66	3
Трансформатор тока	Т-0,66	16
Трансформатор тока	ТТИ	3
Трансформатор тока	ТОП-0,66	3
Трансформатор тока	ТШП-0,66	12
Трансформатор напряжения	ЗНГ-УЭТМ®-220	6
Трансформатор напряжения	ЗНОГ-220	12
Трансформатор напряжения	ЗНОГ-110	12
Трансформатор напряжения	ЗНГ-110	6
Трансформатор напряжения	ЗНГА-110	6
Трансформатор напряжения	СРА 245	6
Трансформатор напряжения	СРА 123	24
Трансформатор напряжения	СРТf 123	6
Трансформатор напряжения	НКФ110-83У1	5
Трансформатор напряжения	НКФ-110 У1	1

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор напряжения	НКФ-110-57У1	35
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	239
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	1
Трансформатор напряжения	VAU-123	18
Трансформатор напряжения	4MT40,5	3
Трансформатор напряжения	SU 170/S	12
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65	167
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35	3
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35 У1	10
Трансформатор напряжения	НОМ -35-66	1
Трансформатор напряжения	НАМИ-35	3
Трансформатор напряжения	ТЈС7	4
Трансформатор напряжения	НАМИ-10	28
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	25
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2	2
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	17
Трансформатор напряжения	НАЛИ-СЭЩ-10	14
Трансформатор напряжения	НАЛИ-НТЗ	1
Трансформатор напряжения	НТМИ-6	5
Трансформатор напряжения	НТМИ-10	2
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	11
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	2
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	8
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-10	6
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-10	39
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-ЭК-10	6
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-СЭЩ-10	9
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-10	14
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-НТЗ-10	15
Трансформатор напряжения	ЗНОЛПМИ-10	9
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06-10У3	6
Трансформатор напряжения	НОЛ-СЭЩ-10	6
Счетчик электроэнергии	ЕвроАЛЬФА (рег.№16666-97)	366
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.03 (рег.№27524-04)	41
Счетчик электроэнергии	Альфа А1800 (рег.№31857-11)	64
Счетчик электроэнергии	Альфа А1800 (рег.№31857-06)	139
Счетчик электроэнергии	ЕвроАЛЬФА (рег.№16666-07)	80
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.03М (рег.№ 36697-08)	3
Счетчик электроэнергии	Альфа А1800 (рег.№ 31857-20)	2
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.03М (рег.№ 36697-12)	1

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	7
Устройство сбора и передачи данных	RTU-327	7
Сервер синхронизации времени	ССВ-1Г	1
Устройство синхронизации времени	УСВ-3	1
Формуляр	71319484.411711.001.38.ФО	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Северо-Кавказской ЖД – филиала ОАО «РЖД», аттестованной ФГБУ «ВНИИМС», регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311787.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

Правообладатель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
ИНН 7708503727
Адрес: 107174, г. Москва, Новая Басманная ул., д. 2
Телефон: +7 (499) 262-99-01
Web-сайт: www.rzd.ru
E-mail: info@rzd.ru

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
ИНН 7708503727
Адрес: 107174, г. Москва, Новая Басманная ул., д. 2
Телефон: +7 (499) 262-99-01
Web-сайт: www.rzd.ru
E-mail: info@rzd.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)

Адрес: 119631, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: +7 (495) 437-55-77

Факс: +7 (495) 437-56-66

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.

